

FUNK-2-Zonen Bewegungsmelder



JA-186P



Hersteller: JABLOTRON



Der FUNK-2 Zonen Bewegungsmelder erkennt die Bewegungen von Personen in Gebäuden. Er detektiert mit zwei unabhängigen Passiv Infrarot Sensoren und ist somit besonders zuverlässig vor Fehlalarmen z.B. durch Haustiere.

Leistungsmerkmale

- + Zwei Erkennungszonen
- + Integriertes 868 MHz Funkmodul
- + Passiv-Infrarot-Technologie
- + Inkl. Batterien

Technische Daten

JA-186P

| | |
|--|---|
| Kommunikationsart | Funk |
| Betriebstemperatur | -10 °C ... +40 °C |
| Spannungsversorgung | 1 Stück BAT-3V6-AA-LS |
| Funkfrequenz | 868.1 MHz |
| Erfassungsreichweite | 120° / 12 m (mit Standardlinse) |
| Kommunikationsreichweite | Ca. 300 m (freie Sicht) |
| Durchschnittliche Batterielevensdauer | Ca. 3 Jahre (PIR-Sensor Ruhemodus in 5 Minuten) |
| B x H x T | 60 x 180 x 55 mm |
| Montage | 1,2 m über dem Boden |