

JA-112I



Hersteller: JABLOTRON



Die BUS-Bereichsanzeige oder Aktivierungsanzeige des PG - Ausganges signalisiert verschiedene Zustände des JABLOTRON 100+ Alarmsystems.

Technische Daten

JA-112I

Kommunikationsart	Bus
Betriebstemperatur	-10 °C ... +40 °C
Spannungsversorgung	12 V
Stromverbrauch	Ruhestromverbrauch: 3 mA Arbeitsstromverbrauch: 6 mA Kalkulierter Stromverbrauch: 6 mA
B x H x T	62 x 36 x 27 mm
Hinweis	Bis zu 128 programmierbare Ausgänge