

RT BE42-Z



Egenskaper

- + Kan endast användas tillsammans med standard SHEV-manöverpanel och UM 41 överföringsmodul
- + För 2-trådars ledningar
- + Funktion: SHEV ÖPPNA
- + Indikering: Driftberedskap och larm utlöst
- + Med indikering

Tekniska data

RT BE42-Z

Inkommande matning	18 ... 28 V DC
Temperaturområde	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Diameter	mm
Vikt	0,05 kg
Artikelnr	30.435.62