

# RT BE42-Z-K



## Egenskaper

- + Kan endast användas tillsammans med standard SHEV-manöverpanel och UM 41 överföringsmodul
- + För 2-trådars ledningar
- + Funktion: SHEV ÖPPNA
- + Indikering: Driftberedskap och larm utlöst
- + Utan indikering

## Tekniska data

RT BE42-Z-K

<b>Inkommande matning</b>	18 ... 28 V DC
<b>Temperaturområde</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>B x H</b>	105 x 115 mm
<b>Diameter</b>	mm
<b>Vikt</b>	0,05 kg
<b>Artikelnr</b>	30.435.64